

RTS14 Wandtaster

Der Wandtaster RTS14 ist für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude geeignet.

Der Taster kann auf herkömmlichen Schalterdosen befestigt oder aber direkt auf eine Wand geklebt/ge-schraubt werden.

Je nach Ausführung und eingesetztem Easywave-Empfänger kann der RTS14 zum Schalten von elek-trischen Verbrauchern als 1- oder 2-Tast-Bedienung sowie zur Ansteuerung von Rollläden/Markisen ein-gesetzt werden.




RTS14E5003-01-02K


Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Codierung | Werkscodierung mit Easywave-Telegramm |
| Frequenz | 868,30 MHz |
| Kanäle | 2, 3 oder 6 |
| Reichweite | typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen |
| Spannungsversorgung | 1x 3V-Batterie, CR2032 |
| Bedienung | Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) |
| Funktion | abhängig vom Empfänger (siehe Ausführungen) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Abmessungen | 80 x 80 x 10 mm |
| Gewicht | 47 g (inklusive Batterie) |
| Farbe | weiß ähnlich RAL 9003 |


Ausführungen



RTS14E5002-01-02K
2x AUF/STOPP/ZU



RTS14E5003-01-02K
3x EIN/AUS



RTS14E-5006-01-02K
6x IMPULS

Lieferumfang

- Wandtaster
- Batterie
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

| Produktnummern | Beschreibung | Funktion |
|-------------------|--------------------------|-----------------|
| RTS14E5002-01-02K | Wandtaster 2-Kanal, weiß | 2x AUF/STOPP/ZU |
| RTS14E5003-01-02K | Wandtaster 3-Kanal, weiß | 3x EIN/AUS |
| RTS14E5006-01-02K | Wandtaster 6-Kanal, weiß | 6x IMPULS |