

RTS14 Wandtaster AUF/STOPP/ZU

Der Wandtaster RTS14 ist für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude geeignet.

Der Taster kann auf herkömmlichen Schalterdosen befestigt oder aber direkt auf eine Wand geklebt/geschraubt werden.

Der RTS14 kann zur Ansteuerung von zwei Rollläden/Markisen eingesetzt werden.



RTS14E5002-01-02K

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Codierung | Werkscodierung mit Easywave-Telegramm |
| Frequenz | 868,30 MHz |
| Kanäle | 2 |
| Reichweite | typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen |
| Spannungsversorgung | 1x 3V-Batterie, CR2032 |
| Bedienung | Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Abmessungen (B/L/H) | 80/80/10 mm |
| Gewicht | 47 g (inklusive Batterie) |
| Farbe | weiß ähnlich RAL 9003 |

Lieferumfang

- Wandtaster
- Batterie
- Klebepad
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

| Produktnummern | Beschreibung |
|-------------------|---|
| RTS14E5002-01-02K | Wandtaster, Easywave, 2x AUF/STOPP/ZU, weiß |